



- Inntil 100 trådløse enheter.
- Inntil 10 brukere.
- Enkel betjening fra smart-telefon (iOS / Android).
- Ethernet / Quad-band GSM.
- Robust trådløs kommunikasjon med jammingsdeteksjon, automatisk kanalbytte, kryptering og autentikasjon.
- Enheter legges til med et enkelt trykk.
- Enheter tilpasser sendeeffekt til avstand fra sentral for maksimal batterilevetid.



Full kontroll og styring av hele systemet via din telefon

Hjernen i Elotec Ajax-systemet overvåker og styrer de trådløse enhetene og samler data via egen, avansert radioteknologi.

Sentralenheten analyserer trusler, filtrerer ut falske alarmer og varsler deg om reelle farer. Ekstra sabotasjesikring gjør både enheten og det beskyttede bygget uangripelig.

Betjening skjer via app på mobiltelefon. Enheten har ethernet-forbindelse – plugges i din ruter – og mulighet for GSM-backup. Elotec Ajax minner deg om å skru på alarmen når du går ut.

Systemet kan enkelt installeres på under 15 minutter ved hjelp av interaktiv manual og smarte monteringsbraketter. Ultrakompakt strømforsyning og backup-batteri er bygd inn i det kun 4 cm tynne huset.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	110–250 VAC
Batteribackup	Li-Ion 2000 mAh
Frekvensbånd	868 MHz
Radioeffekt	25 mW
Rekkevidde	Inntil 2000 m (fri sikt)
Driftstemperatur	0–50 °C
Mål (B × H × D)	163 × 163 × 36 mm

Bestillingsinformasjon

ELOTEC AJAX	Elotec Ajax sentralenhet
WS 861	Alarmsirene IP54
WP 861	PIR bevegelsesdetektor
WM 861	Magnetkontakt
WG 861	Glassbruddsdetektor
WO 861	Multidetektor røyk/varme
WV 861	Vannalarm
WK 861	Fjernkontroll
ST 861	Strømstyringsenhet
WS 862	Alarmsirene
WD 861	Betjeningspanel

ELOTEC AS

Industriveien S. 1, Oppdal
Sentralbord: +47 72 42 49 00
Telefax: +47 72 42 49 09
E-mail: info@elotec.no
Web: www.elotec.no

Tilhørende enheter



Alarmsirene IP54: WS 861

Trådløs alarmsirene med IP54 kapsling og høy lyd for utendørs bruk – lydnivå kan justeres for innendørs bruk.

Batteri: 4 x CR123A, 3V



Alarmsirene: WS 862

Kompakt men kraftig innendørs sirene med justerbar varighet på alarm, og lydnivå fra 81 til 105 dB.

Batteri: 2 x CR123A, 3V



Multidetektor: WO 861

Lavprofil trådløs multidetektor gir alarm ved røykutvikling eller høy/hurtig økende temperatur.

Batteri: 2 x CR2, 3V (1 x CR2032 backup)



Fjernkontroll: WK 861

Fjernkontroll med fire knapper – alarm AV / PÅ / skallsikring, samt panikknapp. Kryptert kommunikasjon.

Batteri: 1 x CR2030, 3V



PIR bevegelsesdetektor: WP 861

Trådløs PIR kan kombineres med mikrobølge, glassbrudd eller kamera – alle har PET-funksjon.

Batteri: 1 x CR123A, 3V



Glassbruddsdetektor: WG 861

Verdens minste trådløse glassbruddsdetektor med tofaktordeteksjon eliminerer falske alarmer.

Batteri: 1 x CR123A, 3V



Magnetkontakt: WM 861

Trådløs magnetkontakt med høykvalitetssensor beskytter dører og vinduer. Inngang for tredjepartssensor.

Batteri: 1 x CR123A, 3V



Vannalarm: WV 861

Trådløs vannalarm legges rett på gulvet der det er risiko for lekkasje. Enkel å plassere – kun 56 mm!

Batteri: 2 x LR03, (AAA) 3V



Strømstyringsenhet: ST 861

Strømstyringsenheten skrur av og på tilkoblede enheter og måler strømforbruk via app eller nettleser.



Betjeningspanel: WD 861

Trådløst betjeningspanel for enkelt styring av systemet.

Batteri: 4 x LR03/4BP (AAA)



- Bekreftelse på levert alarm (LED-indikator)
- Beskyttelse mot utilsiktet trykk
- Batterilevetid inntil 5 år
- Opptil 1300 meter rekkevidde
- Beskyttelse mot støv og vann
- Beskyttelse mot jamming (frekvenshopping)
- Justerbar lysstyrke på LED-indikator
- Varsling via sirener ved aktivert panikkalarm
- Mulighet for ulike funksjoner ved kort og langt trykk
- NB! Programmeringsmuligheter avhenger av sentralversjon

Standardfunksjonen til denne praktiske knappen for Elotec Ajax-systemet er som panikknapp for ekstra sikkerhet i hjemmet. Med umiddelbar varsling til brukere samt støtte for overføring til alarmstasjon kan du være trygg på at alle blir varslet ved et nødstilfelle.

Panikknappen kan også benyttes der adresserbar personlig varsling er nødvendig, for eksempel bærbar eller fastmontert trygghetsalarm for eldre eller mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Med OS 2.8 eller nyere på sentralen og oppdatert app kan du programmere knappen til valgfri funksjon og styre ulike enheter via strømstyrings- eller relémoduler.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	3V (1 stk. CR2032)
Batterilevetid	Inntil 5 år
RF utgangseffekt	Maks. 20 mW
Kapslingsgrad	IP54
Luftfuktighet	0–75 %
Driftstemperatur	-10 til +40 °C
Mål (B×H×D)	47 × 35 × 13 mm
Vekt	16 g

Bestillingsinformasjon

WK 862	Knapp, trådløs, hvit
WK 862 B	Knapp, trådløs, svart
CR2032-1BP	Lithium-batteri 3V, 1 stk.



- Røyk- og temperaturredeteksjon.
- Elegant lavprofildesign – kun 31 mm tynn.
- Sabotasjesikret.
- Sikker toveis-kommunikasjon.
- Inntil fire år batterilevetid.
- Piper én, piper alle (konfigurerbart).

Detektoren fungerer selvstendig uten forbindelse med sentralenheten, og har innebygd sirene for varsling.

Enheten er enkel å installere og kontrollere, beskyttet mot sabotasje, og ekstremt utholdende.

Detektoren kombinerer optisk røykdeteksjon med en temperatursensor som gir umiddelbar alarm ved hurtig temperaturøkning (selv uten røyk).

Spesifikasjoner

Driftsspenning	3 V (batteri)
Hovedbatterier	2 × CR2
Backup-batteri	1 × CR2032 knappcelle
Røyksensortype	Optisk
Temperatursensor	54–65 °C
Frekvensbånd	868 MHz
Radioeffekt	20 mW
Lydtrykk sirene	85 dB
Driftstemperatur	0 til +65 °C
Maks. relativ fuktighet	80 %
Mål (B × H × D)	132 × 132 × 31 mm

Bestillingsinformasjon

WO 861	Multidetektor røyk/varme
CR2-1BP	Hovedbatteri, lithium 3 V
CR2032-1BP	Backupbatteri, lithium 3 V